

Tabuleiro de jogo das capitais

☞ Material

De que precisamos...

— Cartão grosso; folhas de papel; 10 tochas de latão; fio elétrico isolado; cola; tesoura; pilha de 4,5 V ou de 9 V; lâmpada pequena com soquete.

☞ Procedimento

O que e como vamos fazer...

1 Com as folhas de papel, recortar 10 retângulos iguais e escrever, por exemplo: Exemplo 1: o nome de 5 capitais de países diferentes e o nome dos países correspondentes nos outros 5 papelinhos; Exemplo 2: o nome de 5 animais diferentes e o nome do alimento preferido correspondente nos outros 5 papelinhos.

2 Colar na cartolina os papelinhos com o nome das cidades num lado e os papelinhos com o nome dos países no outro. Pode ser usado velcro para fixar.

3 Enfiar no cartão uma taxa junto a cada um dos nomes.

4 Cortar 5 pedaços de fio elétrico isolado com a tesoura de eletricitista e por trás do cartão unir cada cidade ao seu país com um pedaço de fio elétrico.

5 Ligar a um lado da pilha, uma ponta de fio elétrico e a outra ponta a um pólo da lâmpada.

6 Ligar outro fio elétrico ao outro pólo da Lâmpada e deixar a sua ponta livre.

7 Ligar o outro lado da pilha a um fio elétrico, deixando a sua ponta livre.

8 Com as extremidades livres dos dois fios, tocar as tachas que estão junto de um país e das suas capitais.

9 A lâmpada só deve acender quando se liga a capital ao país certo.

☞ Observação / Registo

O que observamos...

Lista de países e suas capitais:

Capitais	Países
Lisboa	Portugal
Paris	França
Roma	Itália
Atenas	Grécia
Londres	Inglaterra
Berlim	Alemanha
Madrid	Espanha
Viena	Áustria
Berna	Suíça
Amesterdão	Holanda
Helsínquia	Finlândia
Copenhaga	Dinamarca
Estocolmo	Suécia
Oslo	Noruega
Bruxelas	Bélgica